

Smoking Maniac

Смоукинг маниак

Smoking Maniac Ltd.
Smoking Maniac
Варна
9014 Варна
България
+359 888 707276

Бокс мод Царски орел – DNA250





Бокс мод "Царски орел" с DNA250D производство на Смоукинг Маниак. 250W мощност, температурен контрол и уникално управление чрез компютъра.

Цена на ценоредукцията 280,00 бъл.лв. е гласувано

Цена с отстъпката 133,33 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 180,00 лв

Отстъпка -100,00 лв

Сума на данък 46,67 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Производител [Смоукинг Маниак](#)

Описание

Цената е промоционална – бройката е последна!

DNA250 е устройство за регулиране на мощността за изпарители направено с цифров DC/DC конвертор. Той разполага с патентовани: Контрол на мощността, Температурна защита, Подгрев, Step Up/Step Down топология, Цифров потребителски контрол, OLED дисплей и бутони на платката. USB порта на платката осъществява връзка с софтуера на Evolv EScribe който може да контролирате и управлявате електрониката. DNA250 се захранва от LiPo 3-клетъчна батерия чийто клетки се контролират поотделно от вграденото 2A зарядно. Това е един от най модерните контролери правени някога. Изходната мощност е от 1 до 250W.

Батерия LiPo 12V TURNIGY Nano-Tech 3S 1300mAh 45C-90C - осигурява 58A ток. Тегло на мода с батерията 158 гр. На мода пасват точно 25 мм изпарители. Размери: 93 / 46 / 25 мм. Конектор от неръждаема стомана с пружинен пин.

Управлява се с софтуера EScribe на Evolv, като през него може да се упдейтва фирмуера на платката. Повече на софтуера можете да видите на видеоклипа за него.

Спецификации :

| | Minimum | Typical | Max |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|
| Output Power | 1 Watt | | 250 Watts |
| Output Voltage | 1 Volt | | 9.3 Volts |
| Output Current, continuous | | | 55.0 Amps |
| Output Current, instantaneous peak | | | 60.0 Amps |
| Atomizer Resistance, | Виж гр. | 0.1 Ohm | Виж гр. |

| | | | |
|---|--------------|------------|-------------|
| standard wire | Виж гр. | 0.2 Ohm | Виж гр. |
| Atomizer Resistance, temperature sensing wire, cold | | | |
| Temperature Limit | 200°F | 450°F | 600°F |
| Input Voltage | 9 Volts | 11.1 Volts | 12.6 Volts |
| Input Current | 0.5 Amps | 9.0 Amps | 28.0 Amps |
| Screen On Current | | 21 mA | |
| Quiescent Current | | 3.5 mA | |
| Power Down Current | | | 25uA |
| Efficiency | | 97% | |
| Weight | | 15g | |
| Footprint | .71" x 2.80" | | 18мм X 71мм |
| Thickness | | .32" | |
| Screen size | | .91" OLED | |

Индикации

DNA250 разполага с малък 0,91" бял OLED дисплей. Той е закачен за платката с помощта на гъвкав лентов кабел давайки възможност за свобода при дизайна на устройството. Моля въдете предпазиви за лентовия кабел и дисплея при монтажа. Нормалното положение на дисплея е върху платката между бутоните + - и пусковия бутон. Дисплея е закачен към платката с помощта на ZIF куплунг. Това прави монтажа по лесен, също така можете да сложите друг дисплей с различна дължина на кабела. На дисплея се виждат:

Настройка на мощността - Нивото на мощността е установено на DNA250

Индикатор на батерията - Показва текущото ниво на зареждане на батерията

Температурен индикатор - Когато не изпаряваме показва максималната температура на която е настроена DNA250. Когато изпаряваме показва текущата температура на нагревателя

Индикатор на напрежението - Показва изходното напрежение към изпарителя

Индикатор за съпротивлението - показва съпротивлението на нагревателя, но само когато подаваме мощност към изпарителя. Съпротивлението се мери динамично. Когато не изпаряваме показва последната измерена стойност. Когато използваме температурно сензитивен нагревател показва усреднена му стойност при 70 гр. F.

Алтернативна индикация на дисплея

От софтуера можете да изберете всеки от изброените по долу параметри да се показват на дисплея, като има отделни настройки какво да се показва при нормална работа и какво при зареждане на батерията. Три параметъра едновременно могат да се показват при нормална работа и три при зареждането.

Battery Charge Output CurrentAverage Output Power of the most recent puff
Battery Pack Voltage USB Voltage Average Temperature of the most recent puff
Cell 1 Voltage USB Current Total Energy of the most recent puff
Cell 2 Voltage Board Temperature Duration of the most recent puff
Cell 3 Voltage Room Temperatur Puff Count

Режими

Заклучен режим - натискайки пусковия бутон 5 пъти със по малко от 0,7 сек между натисканията заключва устройството. В този режим не може да подаваме мощност към изпарителя. Дисплея се

изключва, но светва при всяко натискане на бутон като дава информация как да го отключим. "Locked, Click 5X". За отключване трябва да натиснем 5 пъти пусковия бутон.

Стелт режим – докато е заключен натискаме и задържаме пусковия бутон заедно с бутоната "-" (DOWN). Задържаме ги натиснати за 5 секунди. В този режим дисплея не свети, освен в случаите когато има някаква грешка или трябва да се покаже индикацията, че е заключен. За да се върнем обратно в нормален режим – натискаме и задържаме за 5 сек. същите два бутоната. Тази настройка се пази в енергонезависимата памет и се помни при спиране на захранването.

Лъв и десен режим – (Променя се от PC софтуера ... комбинацията от бутони се ползва по долу)

Заклучване на съпротивлението – ДНК 250 разчита на студен изпарител за измерване на температурата с точност. Ако връзката с изпарителя не е стабилна, или ако намерите, че измерването на съпротивлението се променя с времето е желателно да се заключите съпротивление на изпарителя. За да направите това, докато стои заключен се задържат двата бутоните Fire и "+" за две секунди, за да въведете режим Resistance Lock. В този режим ДНК 200 ще използва настоящето съпротивление на студения изпарител без промяна, докато изпарителя не бъде изключен или заключването на съпротивлението бъде забранено. Символ за заключване ще замени символа OM на дисплея. За да забраните заключване на съпротивлението, процедурата се повтаря, за да го отключите.

Заклучване на мощността – Натискайки и задържайки за 2 секунди бутоните UP + DOWN "-" и "+" поставяме устройството в режим на заключена мощност. Всичко работи с изключение на това, че не може да променяме мощността. Това е превенция от случайно натискане на някой от бутоните за промяна на мощността, например при носене в джоба. За изход от заключването отново натискаме за 2 сек. двата бутоната.

Настройка на макс. температура – В режим "заключено" натискаме двата бутоната задържайки за 2 секунди UP + DOWN "-" и "+" така поставяме устройството в режим на промяна на температурата. Влизайки в режима на индикацията се показва максималната нагласена температура. Можем да я променяме с UP + DOWN "-" и "+" бутоните. За да запазим настроената мощност натискаме пусковия бутон.

Профили

ДНК 250 ви позволява да запазите и изберете между осем групи от изходните настройки. Всяка група от изходните настройки се нарича профил. За да превключвате между профилите, сложете ДНК 250 в режим "Заключена Мощност" чрез натискане и задържане на "-" и "+" бутоните за две секунди. От режим на "Заключена Мощност", за да преминавате между профилите, шракнете два пъти върху бутоната нагоре или надолу. За да изберете показаната профила, натиснете бутоната Fire (Пуск).

Всеки профил съдържа настройка за изходна мощност и максимална стойност на температурата. Това може да се регулира на устройството, и той ще бъде запазен, когато е избран различен профил. Освен това, настройката за заключване на съпротивлението и стойността на всеки изпарител се запазва в профила, който може да облекчи температурни неточности, произтичащи от слагането на изпарители, преди те да са напълно охладени. Много повече изходни настройки, включително материала на нагревателя и подгриващите настройки могат да бъдат коригирани в профила с помощта на софтуера Escribe PC.

Evolv препоръчва създаването на един профил за всеки изпарител, който използвате редовно с DNA250. Много по-бързо е да превключвате профили, отколкото да се създават настройките за изпарителя отново.

Индикации за грешки

Check Atomizer: DNA250 не е намерила изпарител, изпарителя е прекъснат или съпротивлението му не отговаря на настройките на мощността.

Shorted: Изпарителя или жиците са дадени на късо.

Weak battery: Батерията има нужда от зареждане, или трябва да се сложи батерия с голям ток. В този случай DNA250 продължава да работи, но няма гаранция, че ще работи във всички режими на мощността. Съобщението "Weak battery" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Temperature Protection: Нагревателя е превишил максимално зададената температура за текущата

настройна на мощността. В този случай DNA250 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност.

Ohms Too High: Съпротивлението на нагревателната спирала е твърде високо за зададената мощност. В този случай DNA250 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност. Съобщението "Ohms Too High" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Ohms Too Low: Съпротивлението на нагревателната спирала е твърде ниско за зададената мощност. В този случай DNA250 продължава да работи, но не е в състояние да даде настроената мощност. Съобщението "Ohms Too Low" мига за 5 сек. след отпускане на пусковия бутон.

Too Hot: DNA250 има температурен датчик на самата платка. Електрониката се изключва и се показва това съобщение ако температурата на платката е твърде висока.

Повече информация за електрониката [DNA200D](#) ще намерите в блога където е преведено цялото описание на български. А от форума можете да изтеглите софтуера [EScribe](#), както и старите версии на фирмуера до сега.

Оригинален [User Manual DNA200](#). Линк за софтуера [EScribe](#). Оригинален [User Manual EScribe](#)

Технически параметри на мода:

Мощност: 1 - 250W

Изходно напрежение: 1 - 9,1V

Изходен ток: 60A максимално

Съпротивление на изпарителя: 0.2 Ом средно (стандартен нагревател)

Съпротивление на изпарителя: 0.1 Ом средно (температурно чувствителен нагревател)

Входно напрежение: 11,1V

Входен ток: 28A максимално

Батерия: LiPo 1300 mAh 3 клетъчна (3S) 45C - 90C = 58A разряден ток постоянно

Конектор: Тип 510 неръждаема стомана с автоматично регулиран централен пин с пружина. (плюс не минава през пружината!)

Зареждане: microUSB с 2A заряд

Тегло: 158 гр. с батерията

Размери: 26,2 x 46,6 x 94,4 мм

Ето и други клипове за DNA:

Софтуера [EScribe](#):

Тестове на електрониката [DNA200](#):

{youtube}_dkxbx-SqPE

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.