


Батерия Samsung 21700 40T





Капацитет 4000 мАч. /35А. Литиево йонна батерия Samsung 21700-40T. Оригинален продукт, произведен в Корея. Цената е за една батерия.

~~Цена на производителя~~ Върху обществено е гласувано

Цена с отстъпката 22,50 лв

Продажна цена с отстъпка

Продажна цена 27,00 лв


Отстъпка

Сума на данък 4,50 лв

[Задай въпрос за продукта](#)

Оригинална зареждаема батерия Samsung 21700-40T без защита. Капацитет 4000 мАч. Номинално напрежение 3,7 Волта. High-Rate Discharge версия с изключителни качества: позволява постоянен разряд с ток до **25A** и до **35A** за кратко време (температура до 90 гр.) Изпълнението е тип 'flat top' (равна площадка на положителния терминал). Една от най-добрите батерии за модове с голям капацитет на разредния ток. Може да се използва с продължителен разряд до **25A** (според независими тестове - Mooch)

Батерията е добра за мощности до 60-75W при единична батерия в мода, защото тока там е около 20-25A. За по големи мощности ползването съкращава живота и батерията се загарява над допустимото. В параметрите от производителя се дава, че може да работи и с разреден ток до 45A ако има контрол на температурата и изключване при повече от 80 гр.



Samsung 21700-40T	
Model	21700-40T
Capacity	4000mAh
Voltage	3.7V
Current	25A
Temperature	90°C
Material	Li-ion
Dimensions	34.5 x 17.5 x 6.5 mm
Weight	45g
Manufacturer	Samsung
Country of Origin	South Korea
Warranty	12 months
Notes	High-Rate Discharge version

*** Забележка: Батерията идва с лепенка с параметрите залепена върху надписа.

Технически данни:

Капацитет: 4000 мАч.)

Гарантиран капацитет: 4 Ач. (4050 мАч.)

Номинално напрежение: 3,7 V

Максимално напрежение: 4,2 V

Разряд: до 2.5 V (стандартно 2,5V)

Тегло: 66,8 гр.

Диаметър: 21.22 мм (+/- 0,03 мм.)

Дължина: 70,3 мм (+/- 0,03 мм.)

Максимален постоянен разреждащ ток: **25A**

Максимален разреждащ ток : 25 A / 35A (при продължително ползване на 35A температурата се качва над 90 гр. - недопустимо)

Максимален зареждащ ток импулсен : 6A

Стандартен зареждащ ток: 2A

Положителен край: плосък

Препоръки за ползване на батерията:

Никога не разреждайте батерията под 2,5 Волта защото ще я разрушите.

Не използвайте сила за да вкарате батерията в гнездото и

Използвайте винаги качествено зарядно устройство

Не я нагрявайте

Не я давайте на късо

Не зареждайте батерията повече от 4,29 Волта (още една причина да използвате качествени зарядни)

Не съхранявайте батерията напълно заредена – за дълъг период от време

Съхранявайте на сухо и тъмно място при номиналното и напрежение от 3,7 Волта

Ревюта

Има още няма отзиви за този продукт.