

# Smoking Maniac


## Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
Bulgaria  
+359 888 707276

# Smoking Maniac

---

Батерия Samsung 21700 50E



# Smoking Maniac

## Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
Bulgaria  
+359 888 707276

# Smoking Maniac



Капацитет 5000 мАч. /10А. Литиево йонна батерия Samsung 21700-50E. Оригинален продукт, произведен в Корея. Цената е за една батерия.

Price with discount 22,00 лв

Price with discount 18,33 лв

Sales price with discount

Sales price 22,00 лв




Discount

Tax amount 3,67 лв

[Ask a question about this product](#)

Дисcharge rate: 10A and 15A. High-Rate Discharge version with excellent quality: allows continuous discharge with current up to **10A** and up to **15A** for short time (temperature up to 80°C). The discharge is of type 'flat top' (equal area on the positive terminal). One of the best batteries for modding with high capacity, but with low discharge current. Can be used with long discharge up to **10A** (according to independent tests - Mooch)

The battery is good for powers up to 30W with a single battery in mod, because the current there is around 10A. For high powers the usage shortens the life and the battery gets too hot. The parameters from the manufacturer are given, it can work with discharge current up to 15A for short time!



#### Технически данни:

Капацитет: 5000 мАч.)

Минимален капацитет: 4 Ач. (4793 мАч.)

Номинално напрежение: 3,7 V

Максимално напрежение: 4,2 V

Разряд: до 2.5 V (стандартно 2,5V)

# Smoking Maniac

## Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
Bulgaria  
+359 888 707276

# Smoking Maniac

Тегло: 69 гр.

Диаметър: 21.22 мм (+/- 0,03 мм.)

Дължина: 70,3 мм (+/- 0,03 мм.)

Максимален постоянен разреждащ ток: 10А

Максимален разреждащ ток : 15 А за кратко време

Максимален зареждащ ток импулсен : 4,9А

Стандартен зареждащ ток: 2А

Вътрешно съпротивление: 20,8 милиома

Положителен край: плосък

### **Препоръки за ползване на батерията:**

Никога не разреждайте батерията под 2,5 Волта защото ще я разрушите.

Не използвайте сила за да вкарате батерията в гнездото и

Използвайте винаги качествено зарядно устройство

Не я нагрявайте

Не я давайте на късо

Не зареждайте батерията повече от 4,29 Волта ( още една причина да използвате качествени зарядни)

Не съхранявайте батерията напълно заредена - за дълъг период от време

Съхранявайте на сухо и тъмно място при номиналното и напрежение от 3,7 Волта

### **Reviews**

There are yet no reviews for this product.