

# Smoking Maniac


## Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
Bulgaria  
+359 888 707276

# Smoking Maniac

---

Бокс Мод "Скален Орел" V 1.0





Бокс мод "Скален орел" / Golden Eagle - производство на Смокинг Маниак. Използвана е оригинална електроника на Evolv - DNA30D. 7-30W мощност в изхода.

Price with discount 136,67 лв

Price with discount 136,67 лв

Sales price with discount

Sales price 180,00 лв

Discount -80,00 лв

Tax amount 43,33 лв

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer [Смокинг Маниак](#)

Модел на боксмод на Смокинг Маниак V 1.0 Тук се използва електрониката на Evolv DNA30D - главната платка и модула за зареждане. В мода не е използвана нито една част китайско производство. Електрониката и бутоните са производство USA, кутията - USA, дребните части са от европейски производители.

\*\*\*\* Ако няма наличност от мода в момента, моля свържете се с нас през формата или по телефона

Пусковия бутон е леко издаден от кутията, цвета на бутона е сив и има гарантирани 500 000 задействания. Бутона е леко вдлъбнат, така, че не може да се задейства при оставяне на мода обратно или от случаен натиск. Бутоните за управление с метални стержени за натискане и са с гарантирани 500 000 натискания.

За работата на самата електроника има статия в блога - [Електроника DNA30D](#) . От блога където може да се запознаете подробно с нейната работа. Тук ще опиша конкретно особеностите на самия мод. В блога също може да намерите и описание на режимите на работа.

Мода се захранва от **две вградени батерии 18650 Panasonic 3400 mAh паралелно**- при 30W максималния ток който се консумира от нея е 12A което прави нужно използването на подходяща батерия която може да даде този ток. Батериите са "твърдо" хванати вътре една за друга чрез точкова заварка. Възможна е подмяна на целия батериен блок със съответен такъв. В магазина ще има батерийни блокове, които могат да се сменят в сервиза на фирмата или от потребителя на негова отговорност.

Електрониката има защита от късо в изхода, но няма защита от обратно напрежение - това означава, че ако включите батерията на обратно това може да доведе до повреждането и при което гаранцията отпада. Поради твърдото включване на батериите тук няма допълнителната защита от предните модели.

С двата малки бутона на мода се управлява електрониката а големия е пусковия. Има предпазен плексиглас на дисплея, който е дебел - 2 мм. за да предпази екрана дори и при директен удар в него. Главата на мода е със стандартен конектор тип 510. в който има прорези за въздуха при използването на изпарители с долно вземане на въздуха.

# Smoking Maniac

## Smoking Maniac

Smoking Maniac Ltd.  
Smoking Maniac  
Варна  
9014 Варна  
Bulgaria  
+359 888 707276

# Smoking Maniac

На задния капак има отвор mini USB чрез който се зареждат батериите. Възможно е докато те се зареждат вие да изпарявате. До отвора има индикация за зареждането – свети червено докато се зарежда и зелено при заредени батерии. Тока с който се зареждат батериите е 500 mA.

Конектора е от неръждаема стомана с автоматично регулиране на пина. Регулацията е пружинна, като плюса се подава директно на пина, тоест през пружината не минава ток а тя е само осигурява натиска.

#### Версии на мода:

V 1.0 – първа версия с DNA30D

#### Технически данни:

Мощност: 7-30W

Съпротивление на изпарителя: 0,5 – 3 Ома

Ток в изхода: 10A максимално

Напрежение в изхода: 8,3 V максимално

Ток във входа: 12A максимално

Напрежение във входа: 3,2V – 4,3V

Консумация на дисплея: 25 mA

Консумация на дисплея в загасено положение: 1 mA

Консумация на мода в режим изключено: 30 uA

Дисплей: 0,69" OLED

Батерии: Panasonic NCR18650B (7A) – 2 броя паралел

Тегло: 190 гр. (с батериите)

Дължина: 80 мм (с конектора)

Ширина: 55 мм

Височина: 25 мм

В комплекта влизат бокс мод – 1 бр. с вграден батериен блок 2x18650 Panasonic 3400 mAh + дриптип с лого – керамика и неръждаема стомана

**Гаранцията за мода е 1 година**

#### Reviews

There are yet no reviews for this product.